

点検箇所		点検項目	例					
基礎部 ・ 上部構造	1	上部構造全体の傾斜、ぐらつき	上部構造全体が傾斜	基礎にクラック	根巻きと支柱との間に隙間があり、さびが進行	支柱、ベースプレート、アンカー共にさびが顕著	支柱の腐食が進行	
	2	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき						
	3	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化						
支持部	1	鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	鉄骨接合部（溶接部）が腐食	ブランケットカバーにさびが進行	ボルトのゆるみや欠落			
	2	鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落				→		
取付部	1	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形						
	2	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	取付部プレートが腐食	金具が劣化	溶接部が劣化	コーキングが劣化	壁面との間に隙間が発生	壁面にひびが発生
表示部	3	取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常						
	1	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	表示面板が変形し、継ぎ目に隙間が発生	表示面の塗装が剥離、箱文字の落下も懸念	側板の腐食が進行	表示面板押さえのさびが進行	広告版底部の腐食が進行	水抜き孔の詰まり
	2	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損						
	3	広告版底部の腐食、水抜き孔の詰まり						
照明装置	4	表示面の汚染、変色、はく離						
	1	照明装置の不点灯、不発光	ランプ球の一部が不点灯	ネオンの一部が不発光	垂れ下がったソケット		配線が劣化し、ショート	変圧器のさびが進行
	2	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水						
その他	3	周辺機器の劣化、破損						
	1	付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品）の腐食、破損	振れ止め棒が変形					
	2	避雷針の腐食、損傷						
	3	その他点検した事項						